

Dell Latitude 3550



Especificaciones

Procesador	Intel® Core™ Ultra 5 125U (12 MB de caché, 12 núcleos, 14 subprocesos, hasta 4,3 GHz con turbo max)
Sistema operativo	Windows 11 Pro, inglés, español, italiano, francés y portugués
Tarjeta gráfica	Tarjeta gráfica Intel integrada
Pantalla	15,6", FHD (1920 x 1080), sin función táctil, antibrillo, IPS, 250 nits, cámara infrarrojos FHD, WLAN
Memoria RAM	16 GB: 2 × 8 GB, DDR5, 5600 MT/s (5200 MT/s con procesadores Intel Core de 13.ª generación)
Almacenamiento	512 GB, M.2 2230, QLC PCIe Gen 4 NVMe

Teclado	Teclado retroiluminado con acceso directo a IA y teclado numérico, español (castellano), 100 teclas
Puertos	<p>1 puerto USB4® (20 Gb/s) con Power Delivery y DisplayPort™</p> <p>2 puertos USB 3.2 de 1.ª generación (5 Gb/s)</p> <p>1 puerto USB 3.2 de 1.ª generación (5 Gb/s) con PowerShare</p> <p>1 puerto HDMI 1.4 (para equipos suministrados con procesadores Intel® Core i3/i5/i7 de 13.ª generación)</p> <p>1 puerto HDMI 2.0 (para equipos suministrados con procesadores Intel® Core i5/i7 de 14.ª generación)</p> <p>1 puerto Ethernet RJ45 (1 Gb/s)</p> <p>1 puerto de audio universal</p> <p>1 puerto de adaptador de corriente</p>
Cámara	Cámara infrarrojos FHD HDR, ExpressSign-In, sin Intelligent Privacy, TNR, tapa de cámara, micrófono
Ranuras	<p>1 ranura de bloqueo en forma de cuña</p> <p>1 ranura M.2 2230 para unidad de estado sólido</p> <p>1 ranura M.2 2230 para WLAN, Wi-Fi/Bluetooth®</p> <p>1 ranura M.2 2230 para WWAN, Wi-Fi/Bluetooth®</p>
Dimensiones	<p>Profundidad: 239,70 mm (9,40 pulgadas)</p> <p>Anchura: 359 mm (14,10 pulgadas)</p> <p>Altura: 18,10 mm (0,71 pulgadas)</p> <p>Peso mínimo: 1,81 kg (3,99 libras)</p>
Conectividad inalámbrica	<p>Tarjeta inalámbrica Bluetooth</p> <p>Realtek RTL 8852BE 2 × 2, Wi-Fi 6</p> <p>Controlador WLAN inalámbrico</p> <p>Realtek 8852BE, MOD-SRV, tarjeta</p>

	inalámbrica Bluetooth Sin tarjeta de banda ancha móvil
Batería	Batería 3 celdas, 42 Wh, ciclo de vida prolongado, compatible con ExpressCharge, garantía del hardware limitada de 3 años